DC電源ノイズクリーナー・ノイズフィルター





販 売 日:2021年12月16日

販売価格:¥1,380

## 株式会社 ノースフラットジャパン

〒594-0002 大阪府和泉市上町571 TEL:0725-24-1284 URL:nfj.jp



FX-AUDIO- ACCESSORY SERIES 005
Petit Susie

汎用DC電源やACアダプター等の電源装置と 使用する機器の間に接続することで、電源装置からの 出力に含まれるノイズ成分を除去しクリーンになった 電力の供給を図る汎用のアクセサリーパーツです。

電源のスイッチングノイズ・リップルを低減する ノイズクリーナー機能は、ノイズの影響によって

発揮しきれていなかった機器本来の性能・能力を最大限に

発揮させることが可能となります。

D/Aコンバーターやアンプ等のオーディオ機器に対しては特に、

電源由来ノイズの改善による音質向上効果(S/N比の向上等)が期待できます。

電源ラインにノイズを伝播させる高速のデジタルデバイスが非常に多くなっている

近年において、電源ノイズの影響が特に大きいオーディオ製品へは必須のアクセサリーです。

別売のDC電源クリーナー・バルクキャパシタ製品[Petit Tank]と組み合わせて接続する事で、

更に強力にクリーニングされた電力をリニアに供給する事が可能となり、接続機器の持つ

本来の能力を最大限に引き出します。



大電流対応のターミナルブロック(出力端子)を増設。

DC電源クリーナー・バルクキャパシタ製品[Petit Tank]との組み合わせでは、DCコネクターの多段接続となるため、 大電流での運用の場合や瞬間的な電力供給には、コネクターの接点強度が僅かながらボトルネックとなっていました。 端子の増設により、今後リニューアル予定の[Petit Tank]の入力端子と任意の大容量対応ケーブルで接続する事で、 接続機器に対しての電力供給能力を更に引き上げ、[Petit Susie][Petit Tank]双方のポテンシャルを最大限に引き出す事が 可能となりました。

特に、接続機器が瞬間的に大電力を必要とする際に、必要十分かつクリーンな電力供給を、従来よりリニアにサポート。 接続機器の能力を引き出すための要素がより強化されました。



## 【製品仕様】

ブランド: FX-AUDIO-

シリーズ: ACCESSORY SERIES

製品型番:Petit Susie

対応電源入力: DC 35V以下 ※交流電源は非対応 最大定格出力電力: 140W (35V時 MAX4Aまで)

最大定格出力電流:5A

DCジャック(IN): 外径5.5mm 内径2.1mm (センタープラス仕様)

DCプラグ(OUT): 外径5.5mm 内径2.1mm/2.5mm両対応(センタープラス仕様)

ターミナルブロック(出力): 芯線直径 最大2.8mmケーブルまで対応

付属品:付属品・説明書無し ※本体のみ(バルク/簡易梱包)

ケーブル長: 30cm (コネクター部を含む) サイズ: 幅25.5mm×奥行き98mm×高さ20mm

重 量:48g



使用前 (スイッチング電源12V)

使用後

ケーブル接続例