ハイレゾ対応DAC&ヘッドホンアンプ FX-AUDIO- DAC-X5J+



ブランド:FX-AUDIO-® 商品名:DAC-X5J+

発売 日:2018年8月29日

標準価格:¥5,980(稅込)

株式会社 ノースフラットジャパン

〒594-0002 大阪府和泉市上町**571** TEL/FAX:0725-24-1284 URL:nfj.jp









FX-AUDIO-ブランドのハイレゾ対応スタンダードDACが、USBレシーバーIC、DAC ICを刷新し、 新世代へと進化を遂げ、「DAC-C5J+」としてリニューアルしました。 本機はデジタル3系統入力に対応し、光及び同軸デジタル入力は最大24bit/192kHzに対応したハイレゾ対応 D/Aコンバーター&ヘッドフォンアンプ製品です。

【製品の特徴】

- ■オーディオレシーバーICは、シーラスロジック製の「CS8416」を採用 低ジッターの内部処理回路により音源に影響なくDAC ICにデジタルデータを伝送させ、高音質を実現しています。
- ■DAC ICに旭化成工レクトロニクス製「AKM4388A」を採用
 DAC ICを旧モデルより新しい世代のICに刷新し、より正確で自然な音場をお楽しみいただけるようになりました。
- ■USBデジタルオーディオインターフェイスICにSAVI AUDIO「BRAVO SA9023」を採用
- ■LINE OUTと別に独立したヘッドフォンアンプ機構を搭載 LINE OUTとは別に、独立して音量調整が可能なヘッドフォンアンプ機構を装備し、オペアンプは音質に定評のある オーディオ用低雑音NE5532オペアンプを採用しています。
- ■パーツへのこだわり シグナルラインに日本メーカー製のオーディオ用コンデンサを採用し、音質の向上を実現しています。 コストパフォーマンスを重視しつつも、更なる信頼性と音質向上をはたしました。

【製品仕様】

カラー:ブラック/シルバー デジタル入力:【3系統】

- ・USB TypeB端子 USB2.0対応 USBオーディオクラス1.0 最大24bit/96kHz対応
- ・光デジタル音声入力(角型) 最大24bit/192kHz対応
- ・同軸デジタル音声入力 最大24bit/192kHz対応

※光・同軸入力は排他利用となり、同時にお使いいただけません。

入力優先順位:1:USB端子/2:光・同軸RCA端子 ※光と同軸は排他利用のため、シグナルの同時入力不可

アナログ出力:ステレオRCA端子

ヘッドフォン出力: 3.5mmステレオミニジャック(16Ω - 300Ω)

DAC IC: 旭化成エレクトロニクス社製 AK4388A

DIR IC: CIRRUS LOGIC社製 CS8416

USBレシーバー: SAVITECH社製 BRAVO SA9023

ヘッドフォンアンプ部: Texas Instruments社製 NE5532 オペアンプ

対応OS: Windows 10/8 (8.1) & 7/ Vista / XP / 2000/ MacOS X / 9.1以降 ※OS標準ドライバで動作

電 源: DC12V 電源容量1A以上推奨 (ACアダプター別売)

電源コネクター: 外径5.5mm 内径2.1mm (センタープラス仕様)

付属品:簡易説明書

サイズ: 高さ26mm×幅71mm×奥行き107mm(突起部を除く)

重 量:201g