

ゲーム機対応 USBバスパワー駆動
光・同軸 デジタルオーディオ コンバーター

FX-AUDIO- FX-D03J+ GAME edition




ブランド:FX-AUDIO-®
商 品 名:FX-D03J+ GAME edition
発 売 日:2022年1月31日
標準価格:¥4,480
対 応:Nintendo Switch
SONY PlayStation 4
SONY PlayStation 5

株式会社 ノースフラットジャパン

〒594-0002 大阪府和泉市上町571

TEL:0725-24-1284 URL:nfj.jp





光デジタル出力・同軸デジタル出力を備えた USBバスパワー駆動タイプのデジタルオーディオコンバーター(D/Dコンバーター)製品です。

ゲーム機3機種に対応するほか、Windows及びMac OS搭載PCにも対応します。

先行販売の通常モデル「FX-D03J+」をベースにカスタムを施し、ゲーム機との接続に対応した「ゲーム機対応モデル(GAME edition)」としてリリース致しました。

【製品の特徴】

■ゲーム機との接続に対応

Nintendo Switch、PlayStation 4、PlayStation 5 のゲーム機3機種での動作を保証。

USB接続で光デジタル端子と同軸デジタル端子(コアキシャル)を簡単に増設可能です。

旧モデルのゲーム機で標準装備だった光デジタル出力も、最新のゲーム機では省略されたモデルが増えていますが、本製品の導入により従来機と接続して使用していた周辺機器などの資産の活用が可能となります。

■CM6642搭載 ハイレゾ対応

USB AUDIO CLASS 2.0に対応した、C-Media社のUSBオーディオコントローラーIC「CM6642」を採用、PCとUSB接続時は最大24bit/192kHzのハイレゾ音源のデジタル出力に対応します。

■オーディオ専用設計

デジタル変換では一般的にコスト削減のためにノイズやジッター対策が省かれがちですが、オーディオ用コンデンサや低ノイズのシリーズレギュレーターを採用するなど、オーディオ機器として抜かりのない設計となっており、高音質でハイレゾオーディオをお楽しみいただけます。

■論理アンプでの最適化

オーディオコントローラーICの出力負荷を下げて良好な出力特性を保つため、中高価格帯のDDCと同じくロジックICによる増幅を行い、光/同軸それぞれのデジタル出力端子に最適化したシグナルレベルを生成し伝送品質の向上を達成しています。

【製品仕様】

デジタル入力：USB TypeB USB1.1/2.0

USBAudioClass1.0/2.0対応

デジタル出力：同軸デジタル音声出力(COAXIAL)

光デジタル音声出力(角型)

対応フォーマット：PCM(ステレオ2ch) 最大 24bit 192kHz

USBオーディオコントローラー IC：C-Media製 CM6642

付属品：説明書

サイズ：幅40mm×奥行き81mm×高さ25mm(突起部を除く)

重 量：90g

対応ゲーム機：Nintendo Switch / PlayStation 4 / PlayStation 5

対応PC(OS)：

USBAudioClass 1.0対応:Windows 10/ 8(8.1)&7/ Vista / XP / 2000/ MacOS X / 9.1以降 ※OS標準ドライバで動作

USBAudioClass 2.0対応:Windows10 Creators Update バージョン1703 ビルド15063 以降 Mac OS X 10.6.4以降

