

高音質DAC & LEDレベルメーター搭載  
アナログ1系統出力&デジタル2系統出力  
高音質・低遅延 Bluetooth®ワイヤレスレシーバー

## FX-AUDIO- WR-02J



ブランド : FX-AUDIO-®  
商品名 : WR-02J  
発売日 : 2023年7月26日  
標準価格 : ¥8,980 (税込)

株式会社 ノースフラットジャパン  
〒594-0002 大阪府和泉市上町571  
TEL : 0725-24-1284 URL : nfj.jp





## オーディオ機器専用に設計された高音質かつ低遅延のBluetoothレシーバー

Bluetooth接続非対応のオーディオ機器と接続する事でBluetooth無線接続を可能とし、高音質/低遅延の通信方式に対応したオーディオ機器専用設計のBluetoothレシーバー製品です。多彩な3系統の出力端子(アナログRCA・光デジタル・同軸デジタル)を備える事で、あらゆる機器との接続を可能としております。また、複数の機器との同時接続が可能な事で、単一の機器に対してだけでなく複数機器に対してBluetooth無線接続の拡張が可能です。フロントパネルに備えたLEDレベルメーターでオーディオ入力信号レベルをリアルタイムに表示し、視覚的にもお楽しみいただけます。

### 【製品の特徴】

#### ■ Bluetoothワイヤレス接続に対応

Bluetooth 5.1準拠のQualcomm「QCC5125」を採用し、SBC/AAC/aptX/aptX HD/aptX LLコーデックに対応。Bluetooth機能搭載のスマホ・タブレット・オーディオプレーヤー等との接続も簡単です。

#### ■ 高音質・低遅延コーデックに対応

高音質コーデック「aptX HD」および、低遅延コーデック「aptX LL」に対応。

各コーデック対応機器との接続で高音質/低遅延のBluetooth接続でお楽しみ頂けます。

#### ■ LEDオーディオレベルメーターを搭載

フロントパネルのセンターを中心に左右方向に各5段階で2ch分のLEDオーディオレベルメーターを配置し、コントロールICはTOSHIBA製の専用ICを採用。

Bluetooth接続により無線送信されたオーディオ信号の音量レベルを可視化してリアルタイムに表示します。

#### ■ D/A変換部ICに「ES9028Q2M」DACを採用

高評価を得ているモバイル向けDACチップESS Technology社SABRE 2M DACシリーズ「ES9028Q2M」を搭載。音の輪郭がシャープでダイナミックレンジが広く、空間表現力の高い超高解像度・超高音質をお楽しみください。

#### ■ 多彩な出力端子を装備

アナログRCA・光デジタル・同軸デジタルの3系統出力を備える事であらゆるオーディオ機器との接続互換性を確保。更に、異なる3系統の出力端子を複数の機器と同時に接続する事で、接続したそれぞれの機器に対して無線入力機能の拡張が可能です。出力端子が1系統のみのレシーバーではコネクタが一致する1台の機器のみとしか接続できませんが、多数の出力端子を備えている事でケーブル接続のみで簡単に複数のオーディオ機器での共有が可能です。

### 【製品仕様】

カラー：ブラック / シルバー

デジタル入力：Bluetooth

アナログ出力：ステレオRCA端子

デジタル出力：光デジタル音声出力(角型) / 同軸デジタル音声出力

Bluetoothバージョン：5.1

Bluetooth対応コーデック：SBC/AAC/aptX/aptX HD/aptX LL

BluetoothレシーバーIC：Qualcomm QCC5125

DAC IC：ESS Technology ES9028Q2M

シングルエンド変換部オペアンプ：Texas Instruments NE5532

電源：DC12V / 電源容量1A以上 (ACアダプター別売)

電源コネクタ：外径5.5mm 内径2.1mm (センタープラス仕様)

付属品：Bluetoothアンテナ・説明書

サイズ：幅98mm×奥行109mm×高さ33mm(突起部を除く)

重量：260g

